

Hochfrequenz-Innenrüttler mit integriertem Umformer



Die Hochfrequenz-Innenrüttler mit integriertem Umformer können direkt am Einphasen-Stromnetz 230 V / 50 Hz angeschlossen werden und sind sofort betriebsbereit. Dadurch sind diese Innenrüttler einfach, flexibel und unabhängig einsetzbar.

Die vergossene Elektronik und ein integriertes Schutz-System sorgen dafür, dass die HJU-Innenrüttler gegen Überlastung, Überspannung und Überhitzung geschützt sind. Sie arbeiten mit konstanter Leistung und garantieren zuverlässigen Betrieb.

Sonderspannung: auch verfügbar für 115 V / 50 Hz

Typ		HJU 38	HJU 50	HJU 60	HJU 70
Flaschendurchmesser Ø	mm	38	50	60	70
Flaschenlänge	mm	360	398	405	398
Schwingung	1/min	13.500	12.000	12.000	12.000
Zentrifugalkraft	N	1.500	3.000	4.800	7.000
Spannung	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	2,5	4	6	8
Schlauchlänge	m	7	7	7	7
Anschlusskabel	m	15	15	15	15
Gewicht	kg	20	21,5	23	24

Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.